

## MPA-120



Amplificador de megafonía con selector de 4 entradas auxiliares y micrófono con prioridad. Indicado para instalaciones comerciales con música ambiental de múltiples fuentes y avisos con prioridad.

<b>POTENCIA</b>	180 W máximo, 120 W RMS
<b>RESPUESTA</b>	50-16.000 Hz $\pm$ 3 dB
<b>DISTORSIÓN</b>	Armónica: < 0'5% a 1 kHz
<b>ENTRADAS</b>	4 micros balanceados, XLR 2.000 Ohm 5 mV, ajustable 4 auxiliares, 2 x RCA 10.000 Ohm 200 mV 1 amp in, RCA 10.000 Ohm 1 V
<b>SALIDAS</b>	1 rec out, 2 x RCA 470 Ohm 200 mV 1 pre out, RCA 470 Ohm 1 V 1 mix out, XLR 47.000 Ohm 1 V
<b>CONTROLES</b>	Tono: graves y agudos Volumen: mic 1 a 4, aux, tono de aviso y volumen general
<b>PHANTOM</b>	48 V en micros 1 a 4, seleccionable
<b>PRIORIDAD</b>	Micros 1 a 4 por nivel de señal, seleccionable Tonos musicales de aviso por cierre de contactos
<b>TONOS MUSICALES</b>	2 tonos musicales, seleccionables
<b>PROTECCIONES</b>	Temperatura, sobrecarga y cortocircuito
<b>IMPEDANCIA</b>	4 Ohm y líneas 100, 70 y 50 V, euroblock
<b>ALIMENTACIÓN</b>	230 V CA, 200 W y 24 V CC, 5 A
<b>MEDIDAS</b>	483 x 89 x 340 mm fondo. 2 U rack 19"
<b>PESO</b>	9'3 kg

© 2020 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.