

## PAR-18L



Foco PAR plano RGB. Control DMX mediante 7 canales, modo automático, activación por sonido o modo maestro/esclavo.

<b>LED</b>	18 x 1 W, 6 R, 6 G, 6 B
<b>CANALES DMX</b>	7
<b>ENTRADAS</b>	DMX IN, XLR 3 pines
<b>SALIDAS</b>	DMX OUT, XLR 3 pines
<b>CONTROLES</b>	Pantalla de configuración
<b>ALIMENTACIÓN</b>	100-240 V CA, 20 W
<b>MEDIDAS</b>	176 x 176 x 100 mm fondo
<b>PESO</b>	0'8 kg
<b>ACCESORIOS</b>	Soporte de fijación orientable Mando a distancia

© 2019 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.