


EN 54-24: 2008  
TYPE A**DESCRIPCIÓN**

- Altavoz de 8" con rejilla metálica redonda y cúpula antifuego de acero, para sonorización con transformador de línea 100 V. 15 W RMS con selección de potencia.
- Cumple con la normativa de incendios EN 54-24: 2008.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

	<b>GAT-808-EN</b>
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Altavoz de techo con transformador de línea 100 V, rejilla redonda y caja antifuego.
<b>NORMATIVA</b>	Certificado EN 54-24
<b>POTENCIA</b>	15 W RMS
<b>ALTAVOZ</b>	8"
<b>RESPUESTA</b>	80-20.000 Hz
<b>IMPEDANCIA</b>	Alta Z línea 100 V: 670 $\Omega$ (15 W), 1.300 $\Omega$ (7'5 W), 2.600 $\Omega$ (3'75 W), 5.300 $\Omega$ (1'87 W), 10.700 $\Omega$ (0'93 W)
<b>SENSIBILIDAD</b>	93 dB a 1 W/1 m
<b>ÁNGULO DE COBERTURA</b>	180°
<b>MATERIAL</b>	Acero
<b>COLOR</b>	Blanco (RAL 9003)
<b>MEDIDAS</b>	270 mm $\varnothing$ x 130 mm fondo
<b>ORIFICIO</b>	240 mm $\varnothing$
	Sistema de instalación rápida

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD** **FONESTAR SISTEMAS S.A.**Polígono de Trascueto s/n  
39600 Revilla de Camargo, Cantabria (España)

Declara, bajo su responsabilidad, que el siguiente equipo:

**Descripción:** Altavoz de techo con transformador de línea 100 V**Marca:** FONESTAR**Modelo:** GAT-808-EN

cumple con la norma EN 54-24: 2008 (Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 24: Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces) y con la directiva 89/106/CEE de Productos de la Construcción.

Revilla de Camargo, 5 Noviembre 2.015

Juan Vallejo

Ing. Tec. Dpto. Comercial

**GARANTÍA**


Este producto ha sido sometido a prueba y ha superado el correspondiente control de calidad antes de su puesta en el mercado.

**FONESTAR** garantiza la conformidad del producto para el uso al que está destinado durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de entrega y se compromete a su reparación o sustitución en los términos que expresa la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.La falta de conformidad en los 6 primeros meses por un defecto de fabricación será subsanada sin más trámites que los indicados en este documento relativos a la presentación de justificantes de compra. A partir de los 6 primeros meses **FONESTAR** se reserva el derecho de requerir la justificación de que el producto se entregó con dicha falta. Quedan excluidas de esta garantía las averías producidas por: uso inadecuado o negligente, accidentes, piezas sometidas a desgaste natural, roturas, quema, derrame de líquidos u otras sustancias o humedad excesiva, deterioro de pilas y manipulación interna del aparato, del software o de sus componentes por personal no autorizado y, en general, por cualquier uso disconforme con la naturaleza del producto y la finalidad del contrato.En caso de necesitar algún servicio durante el periodo de garantía por la falta de conformidad, póngase en contacto con el comercio o distribuidor donde adquirió el producto en un plazo máximo de dos meses desde tener conocimiento de ella. Solo en caso de que le resulte imposible o suponga una carga excesiva deberá dirigirse directamente a **FONESTAR**.

Es imprescindible la presentación de la factura o justificante de compra con indicación de la fecha, sin enmiendas ni tachaduras, para acogerse a los beneficios de esta garantía.

Este documento añade datos y nunca disminuye los derechos legales del usuario, que en todo caso está amparado por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.

**FONESTAR** está adherida a Ecoembalajes España, S. A. "ECOEMBES", con el número 03497 y todos nuestros artículos llevan el Punto Verde respaldado por nuestra adhesión y cotización al mencionado organismo para el reciclado y gestión posterior de todos nuestros embalajes.**FONESTAR** está inscrito en el Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) como sección especial del Registro de Establecimientos Industriales (REI) con el número de inscripción 001851.FONESTAR S.A. - NIF A28780443 - Apartado 191 - 39080 Santander, Cantabria (España)  
[www.fonestar.com](http://www.fonestar.com)

EN 54-24: 2008  
TYPE A**DESCRIÇÃO**

- Altifalante de 8" com rede metálica redonda e cúpula anti-fogo de aço, para sonorização com transformador de linha 100 V. 15 W RMS com seleção de potência.
- Cumpre com a normativa de incêndios EN 54-24: 2008.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

	<b>GAT-808-EN</b>
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Altifalante de teto com transformador de linha 100 V, rede redonda e caixa anti-fogo.
<b>NORMATIVA</b>	Certificado EN 54-24
<b>POTÊNCIA</b>	15 W RMS
<b>ALTIFALANTE</b>	8"
<b>RESPOSTA</b>	150-20.000 Hz
<b>IMPEDÂNCIA</b>	Alta Z linha 100 V: 670 Ω (15 W), 1.300 Ω (7'5 W), 2.600 Ω (3'75 W), 5.300 Ω (1'87 W), 10.700 Ω (0'93 W)
<b>SENSIBILIDADE</b>	93 dB a 1 W/1 m
<b>ÂNGULO DE COBERTURA</b>	180°
<b>MATERIAL</b>	Aço
<b>COR</b>	Branco (RAL 9003)
<b>MEDIDAS</b>	270 mm Ø x 130 mm profundidade
<b>ORIFÍCIO</b>	240 mm Ø
	Sistema de instalação rápida

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE****FONESTAR SISTEMAS S.A.**Polígono de Trascueto s/n  
39600 Revilla de Camargo, Cantabria (Espanha)

Declara, sob a sua responsabilidade, que o seguinte equipamento:

**Descrição:** Altifalante de teto com transformador de linha 100 V  
**Marca:** FONESTAR  
**Modelo:** GAT-808-EN

cumprir com a norma EN 54-24: 2008 (Sistemas de detecção e alarme de incêndios. Parte 24: Componentes dos sistemas de alarme por voz. Altifalantes) e com a directiva 89/106/CEE de Produtos de Construção.

Revilla de Camargo, 5 Novembro 2.015

Juan Vallejo

Ing. Tec. Dpto. Comercial

**GARANTIA**

Este produto foi submetido a testes e superou o correspondente controlo de qualidade antes de ser colocado no mercado.

**FONESTAR** garante a conformidade do produto para a utilização a que está destinado durante um período de 2 anos a partir da data de entrega, compromete-se à sua reparação ou substituição nos termos que expressa a Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro.

A falta de conformidade nos primeiros 6 meses por um defeito de fabrico será corrigida sem mais trâmites que os indicados neste documento, relativos à apresentação do comprovativo de compra. A partir dos primeiros 6 meses, a **FONESTAR** reserva-se ao direito de requerer a justificação de que o produto foi entregue com a dita falta.

Ficam excluídas desta garantia as avarias produzidas por: uso inadequado ou negligente, acidentes, peças submetidas a desgaste natural, roturas, queimaduras, derrame de líquidos, outras substâncias ou humidade excessiva, deterioro das pilhas e manipulação interna do aparelho, do software ou das suas componentes por pessoal não autorizado e em geral por qualquer utilização desconforme com a natureza do produto e a finalidade do contrato.

No caso de necessitar de algum serviço durante o período de garantia por falta de conformidade, contacte com a loja ou distribuidor onde adquiriu o produto num prazo máximo de dois meses desde que teve conhecimento dela. Só no caso de lhe ser impossível ou suponha uma carga excessiva, deverá dirigir-se directamente à **FONESTAR**. É imprescindível a apresentação da factura ou comprovativo de compra com indicação da data, sem emendas nem riscos, para ter direito aos benefícios desta garantia.

Este documento acrescenta dados e nunca diminui os direitos legais do utilizador, que em todo o caso está protegido pela Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro.



**FONESTAR** aderiu à Ecoembalajes España, S. A. "ECOEMBES", com o n.º 03497 e todos os nossos artigos têm o símbolo Ponto Verde, devido à nossa adesão no mencionado organismo para a reciclagem e posterior gestão de todas as nossas embalagens.

**FONESTAR** está inscrita no Registo de Aparelhos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) como secção especial do Registo de Estabelecimentos Industriais (REI) com o número de inscrição 001851.

FONESTAR S.A. - NIF A26780443 - Apartado 191 - 39080 Santander, Cantabria (Espanha)  
[www.fonestar.com](http://www.fonestar.com)